

GUIA CONFIGURACIÓ APN EN ROAMING

Viatges a l'estranger?

T'expliquem pas a pas com configurar el Roaming i l'APN al teu mòbil en funció del sistema operatiu del teu dispositiu.

ÍNDEX

iPhone (versions anteriors a iOS 12)	Pàg. 2
iPhone (versió iOS 12 i posteriors)	Pàg. 3
Android	Pàg. 4
Xiaomi	Pàg. 5



GUIA CONFIGURACIÓ APN EN ROAMING - **IPHONE** Versions anteriors a iOS 12

PAS 1: Selecciona el mode "BROKER"

Ajustaments > Telèfon > Aplicacions SIM > Roaming > Seleccionar mode BROKER.

PAS 2: Recerca manual de l'operador

Configuració > Operador > Treure "Automàtic" > Seleccionar la xarxa corresponent.

PAS 3: Configuració de l'APN

Opció 1

Enviar SMS amb l'enllaç directe a l'arxiu que s'ha d'instal·lar (L'enllaç és apn.operador.es). > Descarregar l'arxiu > Acceptar i continuar totes les condicions durant la instal·lació.

Opció 2

Entrar a la web www.ionmobile.es > Anar a la secció "AJUDA" > Prémer "Preguntes més buscades" > Prémer la primera ("Com puc configurar internet (APN) al meu mòbil") > Seleccionar sistema operatiu "iOS" > Prémer "instal·lar" > Acceptar i continuar totes les condicions durant la instal·lació.

Opció 3

Configurar manualment l'APN:

Ajustaments > Dades mòbils > Xarxa de dades mòbils > Buscar secció "Dades mòbils" i just a sota introduir el camp "Punt d'accés": inet.es > Nom d'usuari: (en blanc) > Contrassenya: (en blanc).

Important: Has de forçar el tipus de xarxa preferida a 3G.

0 —	0 <u> </u>	0 <u>•</u>	0 —	0 <u> </u>
	aliustes	ali konnožile ST 17.07 ¥ 56 % 1880 † Augustes Datos móviles	adi kanmazine 07. 17.97 ¥ 0.6.% (980) † ≮ Darlos molviles	ell lamazite SE 17.07 ¥ 05.5 Sml 7 C Datos móvilles
Annies	.,	Datos móviles	Voz y datos LTE >	Parto de acceso instisi
	Anterior Arts	Opciones Ifanerancia desactivada	Itinerancia de datos	Nombre de usuano
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Describes for datas relevies care rearing a We F take of ratio de datas (correct saleros), exclusives, etc.) Oversets		Contraseña
and the second	📴 Modo Avión	Llamadas en otros disp. Dercenos >	Red de dates móviles	CONFIGURACIÓN LTE IOPCIONALS
	W-FI No conscitado 🔅	Compartir Internet No. >		Punto de acceso
A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE	Bluetooth No constado >	DATON NOW AS		Nombre de usuario
	Datos móviles	Periodo actual 40,1 GB		Contraseña
and the second se	Compartir Internot No >	Periodo de itinerancia actual 0 bytes		qwertyuiop
1000	Operador ion mobile ()	Adobe Aerobet		asd fghjklñ
	Notificaciones	Ajustes		⇔ z x c v b n m ⊗
	Centro de control	Amazon 🕥		123 🥥 Q espacio intra

2

GUIA CONFIGURACIÓ APN EN ROAMING - **IPHONE** Versió iOS 12 i posteriors

PAS 1: Selecciona el mode "BROKER"

Ajustaments > Dades mòbils > Aplicacions SIM > Roaming > Seleccionar mode BROKER.

PAS 2: Recerca manual de l'operador

Configuració > Dades mòbils > Selecció de xarxa > Treure "Automàtic" > Seleccionar la xarxa corresponent.

PAS 3: Configuració de l'APN

Opció 1

Enviar SMS amb l'enllaç directe a l'arxiu que s'ha d'instal·lar (L'enllaç és apn.operador.es). > Descarregar l'arxiu > Acceptar i continuar totes les condicions durant la instal·lació.

Opció 2

Entrar a la web www.ionmobile.es > Anar a la secció "AJUDA" > Prémer "Preguntes més buscades" > Prémer la primera ("Com puc configurar internet (APN) al meu mòbil") > Seleccionar sistema operatiu "iOS" > Prémer "instal·lar" > Acceptar i continuar totes les condicions durant la instal·lació.

Opció 3

Configurar manualment l'APN:

Ajustaments > Dades mòbils > Xarxa de dades mòbils > Buscar secció "Dades mòbils" i just a sota introduir el camp "Punt d'accés": inet.es > Nom d'usuari: (en blanc) > Contrassenya: (en blanc).

Important: Has de forçar el tipus de xarxa preferida a 3G.

	0 at 12.32		
Z 6 2	Ajustes	Calification Lettos movies Datos móviles Calification	Automático
A 📖 😫 🖃	• nomin	Opciones Itherarcia activada > Compartir Internet St >	
	Mode Avién Mode Avién Mine Networks >	Descettiv ka dece sind by per sch war a Vin T tade al offen al dece sind and taken with the sch taken and causes Selección de red son mobile >	
💭 🛒 😨 😂	Bluetooth No conectado >	Red de datos móviles PIN de la SIM	
	Compactir Internet	Aplicationes SIM	
	Sonidos y vibraciones	Período actual 170.68 Período de litinerancia actual 1,9.68	
	😨 Tiempo de uso >	Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image	
	General	Google Meps	

3



GUIA CONFIGURACIÓ APN EN ROAMING - ANDROID

PAS 1: Localitza i obre la nostra "APP SIM"

A l'introduir la SIM s'instal·la una app al teu escriptori mòbil. El nom pot variar ("Serveis SIM", "Serveis Aire", "Eines SIM", "Ajustaments SIM") > Roaming > Seleccionar mode Broker. Espera uns segons.

PAS 2: Forçat de xarxa mòbil

Entra a "Ajustaments", "Connexions" o "Més xarxes" > Xarxes Mòbils > Operadors de xarxa > Recerca manual

Selecciona la xarxa amb la que tinguem acord.

PAS 3: Configuració de l'APN

Segueix la ruta:

Ajustaments > Xarxes mòbils > "Noms de punt d'accés" o "APN" > Afegir (símbol "+") > Introduir les següents dades:

- Nom: "ION" i prem "acceptar".
- "APN": "inet.es" (minúscules) i prem "acceptar". Guardar a continuació.
- MCC: 214 (ho posarà per defecte, comprova que sigui correcte)
- MNC: 05 (ho posarà per defecte, comprova que sigui correcte)

Tipus d'APN: default (IMPORTANT: escriu-ho en minúscules)

Un cop guardat, a la pantalla anterior apareixerà el nou APN creat. Ha de tenir un cercle blau o verd a mode de selecció, en cas contrari seleccionar i esperar uns segons.

00 - 0	00 <u> </u>	00 - 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00 - 0
State 1 20%	9.20 型 244 冬 369 1	10.0 ₩ 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	951 ≌ 846 €695.# C Redes möviles	Solution State Sta	9:51 월 29 월 월 종교 69% 을 K Editar punto de acceso :
mar, 6 de agosto	Ajustes	Wi-Fi Contraction (0.46 hz	Itinerancia de datos El uso de decos movies en Brenieros puede		Nombre
○ ○ [●]		Bluetooth Se coords a discositives Bluetooth	Modo de red 40/50/20 (consido autoratica)		APN inet.es
	۹ 🌒	Visibilidad del teléfono	Nombres de los puntos de acceso		Proxy No definido
Are Network Vibración Bluesoath Linterna Ira_5.46/hz	Conexiones Wir/L Transath (Jacobertation, Mudo Autor	NEC v open	Operadores de red		Puerto No definido
10 + 10 10	Sonidos y vibración Miter de senite, Vecalia, Vournen	Activado			Nombre de usuario No definido
	Notificaciones Discurse Provide Privileze	Modo Avion Dissective I als Terradus, la memojena y los desse móletes			Contraseña No definido
Carnera Delty QP Scanner Record Almos video	Pontolla Della Pierce lar anal. Prestalla Micio	Redes móviles			Servidor No definido
	Fondos de pantalla y ternas	Uso de datos			MMSC No definido



GUIA CONFIGURACIÓ APN EN ROAMING - **XIAOMI** Dispositius Xiaomi Redmi Note 4

PAS 1: Selecciona el mode "BROKER"

Localitza al teu mòbil l'app "Eines SIM" i segueix la ruta: Roaming > BROKER > espera 30 segons. Si la xarxa no es detecta sola ves al pas 2 i força la xarxa.

PAS 2: Recerca manual de l'operador

Ajustaments > Targetes SIM i xarxes mòbils > Seleccionar la targeta on has introduït la nostra > Xarxes mòbils > Treu la opció de selecció automàtica.

Una vegada detectades les xarxes disponibles escull aquella amb la que tinguem acord al país on et trobes.

PAS 3: Configuració de l'APN

Ajustaments > Targetes SIM i xarxes mòbils > Seleccionar la icona de la targeta SIM > Noms de Punts d'Accés > Nou APN (símbol "+") >

Nom: ION
 APN: inet.es

A continuació, prem "...Més" i a sota a la opció "Guardar". Torna i verifica que "Dades mòbils" i "Itinerància internacional" estan activades.

Una vegada guardats els canvis entra de nou a "Editar punt d'accés" i comprova que està així:

• Nom: ION

- MCC: 214
- APN: inet.es
- Tipus d'APN: default
- MNC: 05

0 - 0	0 - 0	0 - 0	0 — 0	0 - 0
	Ajustes Ajustes Ajustes Ajustes Sobre el Sobre el Ajustes Sobre el Sobre el Actualizador de aplicaciones del sistema Actualizador de aplicaciones del sistema Portecamento del Tarjetas SIM y redes Tarjetas SIM y redes Portéti Alre,Mettoroks Bluetooth Desactivado Jonatil Desactivado Jonatil Uso de datoe Más A	Comparison of the second	Alustes de la tarjeta SIM CETHARNORMACON CELISEM Editar número de la tarjeta SIM Editar número de la no establendo Editar número de la No establendo Rez MONL Nombres de Puntos de Acceso Tipo de red preferida Redes móviles	Redes móviles Selectorar automáticamente rad Relectorar automáticamente rad References